

## Adaptateur Voyage Multifonction Joks

Réf.: 21025

Adaptateur de voyage sans fil, multifonction et multi-sortie avec powerbank intégré de 10000 mAh de capacité de charge. Design blanc élégant et large surface de marquage. Fonction de charge sans fil avec technologie magsafe, double connexion d'entrée et sortie de courant de type C et sorties USB. Avec deux câbles de sortie intégrés avec connecteurs Type C et 2 en 1 (Micro USB et Lightning). Utilisation simultanée pour toutes les fonctions, avec adaptateurs de prise murale pour USA, Europe, Asie, Royaume-Uni et Australie. Présenté dans une boîte de conception kraft attrayante. Mode d'emploi disponible en espagnol et en anglais.

Les capacités affichées sur toutes nos batteries auxiliaires externes sont réelles, incorporant toutes des batteries de grade A et non recyclées, avec une durée de vie d'au moins 500 cycles de charge et selon la réglementation CE.

En outre, ils sont fabriqués conformément aux normes RoHS et en conformité avec les exigences de sécurité suivantes:

Système de protection contre les surcharges du power bank.

Système de protection complète contre les décharges qui offre une plus grande durabilité du power bank.

Système de verrouillage pour éviter les courts-circuits.

Système de transfert de charge constante, en fonction de la capacité de l'appareil cible.

2 Sorties Type C, 1 Sortie Micro USB/ Lightning et 1 Sortie USB. Entrée Type C. USA, Europe, Asie, Royaume-Uni, Australie

Chargeur Sans Fil 15W. Magnétique. Power Bank 10000 mAh

### Couleurs disponibles



001



Voir l'image 360





## Dimensions et Emballage

### Spécifications Article

8.4 x 8.4 x 3.4 cm | 300 gr.

### Spécifications d'Emballage



#### Emballage Unitaire

1 set/ Papier Protecteur/  
Boîte Kraft Design

#### Sous-conditionement 1

20 pcs/ Boîte

#### Carton Master

Pcs: 40  
Hauteur: 41 cm / Largeur:  
30 cm / Long: 45.5 cm /  
Poids approx.: 16.5 kg

#### Palette

Pcs: 1920  
Colis: 48  
Poids approx. Approx:  
792 kg

## Marquage et techniques recommandées

Zones et techniques d'impression disponibles pour cet article. Contactez-nous si vous souhaitez vérifier les différents types de marquage.



**AREA 1 - Area 1**

Zone de marquage max: 20 x 20 mm

- DIGITAL W1 -5cm (FULLCOLOR)



**AREA 2 - Area 2**

Zone de marquage max: 50 x 20 mm

- DIGITALW2 -10cm (FULLCOLOR)



**AREA 3 - Area 3**

Zone de marquage max: 55 x 20 mm

- TAMPOGRAPHIE D (maximale 4 couleurs )
- DIGITAL W3 -25cm (FULLCOLOR)



**AREA 4 - Area 4**

Zone de marquage max: 20 x 20 mm

- DIGITAL W1 -5cm (FULLCOLOR)



**AREA 5 - Area 5**

Zone de marquage max: 50 x 20 mm

- DIGITALW2 -10cm (FULLCOLOR)



**AREA 6 - Area 6**

Zone de marquage max: 55 x 20 mm

- TAMPOGRAPHIE D (maximale 4 couleurs )
- DIGITAL W3 -25cm (FULLCOLOR)

6x - D(4),W