

Chargeur Panther

Réf.: 21206

Chargeur sans fil 15W de forme circulaire. Avec surface de chargement en matériau recyclé à partir de cartons de lait et base en bambou, compatible avec les appareils équipés de la technologie de charge sans fil Qi. Câble chargeur Type C inclus, avec logo cartons de lait recyclés sur base de charge. Base en bambou antidérapante et présentée dans une boîte individuelle de conception kraft. Avec mode d'emploi en espagnol et en anglais.

Les cartons de lait sont principalement constitués de carton et d'aluminium. Au cours de leur processus de recyclage, les différents matériaux de l'emballage sont séparés pour réutilisation et nouvelle utilisation, contribuant ainsi à parcourir le chemin infini de l'économie circulaire. Ce matériau se caractérise par son haut degré de recyclabilité, ainsi que par sa légèreté et sa résistance.

Des matériaux tels que le bambou encouragent l'utilisation de matières premières naturelles en réduisant les émissions polluantes. Il provient d'une plante très résistante et polyvalente, avec une croissance et une régénération rapides, étant une excellente alternative à l'utilisation du bois traditionnel.

Fabriqué conformément aux normes RoHS et en conformité avec les exigences de sécurité suivantes:

Système de protection contre la surchauffe.
Système de protection contre la surcharge.
Système de verrouillage pour éviter les courts-circuits.

Sans Fil 15W

Cartons de Lait Recyclés/ Bambou

BAMBOO

MADE FROM
-RECYCLED-
MILK CARTON



15W



Couleurs disponibles



001



Voir l'image 360



Dimensions et Emballage

Spécifications Article

8 x 1.1 x 8.6 cm | 35 gr.

Spécifications d'Emballage



Emballage Unitaire

1 pc/ Papier Protecteur/
Boîte Kraft Design

Sous-conditionement 1

25 pcs/ Boîte

Carton Master

Pcs: 100
Hauteur: 37.5 cm /
Largeur: 22 cm / Long:
43.8 cm / Poids approx.:
8.5 kg

Palette

Pcs: 4200
Colis: 42
Poids approx. Approx:
357 kg

Marquage et techniques recommandées

Zones et techniques d'impression disponibles pour cet article. Contactez-nous si vous souhiatez vérifier les différents types de marquage.



AREA 1 - Area 1

Zone de marquage max: 25 x 20 mm

- DIGITAL W1 -5cm (FULLCOLOR)



AREA 2 - Area 2

Zone de marquage max: 50 x 20 mm

- DIGITALW2 -10cm (FULLCOLOR)



AREA 3 - Area 3

Zone de marquage max: 50 x 25 mm

- TAMPOGRAPHIE D (maximale 4 couleurs)
- DIGITAL W3 -25cm (FULLCOLOR)

3x - D(4),W